

# M880 RAY EP



## APPLICATIONS

- Treuils Forestiers
- Dépanneuses, Porte-Véhicules
- Brumisateurs, Anti-Incendie
- Engins forestiers
- Applications spéciales

## DESCRIPTION

Les radiocommandes **RAY EP** comprennent des modèles à boutons poussoirs un cran, avec Arrêt d'urgence. La gamme RAY a des dimensions minimales et un design exclusif permettant une utilisation fonctionnelle dans n'importe quelle condition de travail. La grande sensibilité des touches garantit **une utilisation optimale, même avec des gants**. Le matériau utilisé pour le boîtier permet de faire de cette radiocommande un produit **extrêmement résistant** aux chocs. Tous les émetteurs **RAY EP** sont dotés de 2 leds signalant l'état de la batterie, de l'émetteur, ainsi que les informations en cas de problèmes sur la radiocommande (très utile pour le Service Après-Vente). Tous les symboles des boutons de commande sont interchangeables et totalement personnalisables. Les modèles sont **classés en catégorie de sécurité PLe (CAT4)** pour l'arrêt d'urgence, et **PLc (CAT2)** pour les commandes avec safety STOP activé (UNI EN 954-1 & ISO 13849).

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dimensions :                     | 157 x 80 x 44 mm                          |
| Boîtier :                        | Nylon chargé UL94 HB                      |
| Couleur Boîtier :                | Jaune                                     |
| Degré de protection :            | IP 65                                     |
| Poids :                          | ~ 360g (batterie incluse)                 |
| Rayon :                          | ~ 100 m                                   |
| Température de fonctionnement :  | -25°C - +70°C                             |
| Fréquences de transmission :     | 433.050 – 434.730 MHz (69 canaux), 2.4GHz |
| Autonomie à 20°C avec batterie : | ~ 25 heures                               |
| Nombre max. de commandes :       | Dépend du boîtier récepteur               |

## Options :

Data feedback (retour des données) :



## OPTIONS

Data Feedback (retour des données) : Informations sur l'état de fonctionnement des tâches sur les unités de transmission des radiocommandes. Affichage par leds ou autres.

Panneau rétro-éclairé.

Panneau rétroéclairé :



## KIT DE FOURNITURE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| -1 Emetteur               | -1 Récepteur de type S, L, H ou M. |
| -2 batteries (LiPo)       | -1 Chargeur de batterie            |
| -1 Ceinture Ergonomique   | -1 Lot de Fusibles                 |
| -1 Kit Fixation Récepteur | -1 Manuel d'Utilisation            |
|                           | -1 Déclaration de conformité CE    |